

[illegible]

2 / 4

?????????? ?????? ??????????? 2,0-????, ?????? TFT ??-??????, ?????? 200.000 ???????
????? ?????????? 120 ?? (?? ???????????)
????????????? +0,5 - -4,0 ???????
????????????? ??????????: ??????, ?????????????, ?????????, ???????
?????? ?????????????? ?????????? ??????????????, ??????????????, ?????????? ????????? (TV), ?????????? ?????????? (AV), ??????
?????????????, ?????? ?????
?????? ?????? 50 (?????????????) ? 25 (?????????????)
????????????? ?????????????? ?????????? ?????? (????? ? ?????????? ?????, ??????? Super range)
????????????? ??????
????? ?????? ?? ??????????? ??????, ?????????????? ?????? ? ?????????????? ??????????
????????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????????????? ?????????????? ? ????????? PAL (625 ?????, 50 ?????)
????????? ?????????? ?????? ?????? 18,83 ?/? (????? SP). ?????? 12,57 ?/? (????? LP)
????????? 1/4-????????? ?????????? ???-????????????? ? DV-?????????????
?????? ??????? 66,0 x 48,0 x 12,2 ??
????? ?????? 80 ?????? ? 80-????????? ?????? (????? SP)
120 ?????? ? 80-????????? ?????? (????? SP)
????? ?????????? ?????????? ??????. 2 ??? 20 ? (? 60-????????? ??????)
?????????? ?? ?????????? ??? SMPTE
????????????? ?????????/?????????
????? ?????? ?????????????? ??????-????????????? ?? ??? ?????, ??????????
????????????? ?????? 256-????????????? ?????????? ?????, ?????? "?????????"
????????????? ?????????????? 0,8 ??? (? ?????? ??????)
????????? (? ?????? ? ?????????????? ??????????) 12 ?????????? ?? 1/6 ?? 1/16000 ?
????????????? ?????????? 3 ??????????: 1/30, 1/15, 1/8
????????????? (? ?????? ? ?????????????? ??????????) 8 ?????????? ?? F1,6 ?? ?????????? ??????????
????????????? ?????????? ??? ?????????? ??????, ?????????????????????? ??????, ?????, ?????????????? ?? ?????????? ??????, ?????????????? ??
????????????, ?????????, ?????????, ?????????????? ???, ?????????? ?????, ?????????, ?????????????? ??????
?????????? RGB ??????: ?? -6 ?? +6
????????? ?? -6 ?? +6
?????: ?? -6 ?? +6
?? -6 ?? +6
?? -6 ?? +6
????????? ?????????? ??????, ?????????, ??????? ? ??????? ??????
7 ?????????? (-3/A/0/+3/+6/+12/+18bd)
????????????? ?????? ?? 1/6 ?? 1/49 ?
????????? ?????? ?????????? (Clear scan) 50-200,7 ??
????? ?????? AE ?????????? ?????????? ??????? ?????????????????? (+/-2 ??????) (?????? ?????? ?????, TV, AV)
????????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????? (?????? ?????? ?????, TV, AV)
?????? ?????? ?????, ?????? ?????????? (3 ??????????), ?????????????? (? ??????????, ?? ??????????)
?????? 16:9 ?????? ???????????: ?????????????? ? ?????? "letter box" ? ?????????? ??????? 16:9 ??? 4:3. ?????? ??????: ?????????? ??????? ??????
16:9
????????????? ?????? (?????) 5 ??????: 100%, 95%, 90%, 85%, 80%
?????????????
????????? ?????????????????? 16 ??? 48 ???, 2 ??????
12 ??? 32 ???, 4 ?????? (????????????? 4-????????????? ??????)
????????????????? ?????????????????? -77 ???
????????? ??????? -54 ???
?????????? ?????????????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????? MS
????????? ?????? ? ?????? ?????/?????
????????????? XLR 2 ??????: ?????????????? ? ?????????? ?????????? ?? 48 ?
4 ??????: MA-300 (????????????????? ??????????????)
????????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????????? - ?? 3 ??????
????????????????????? ?????? - 2
????????????? ?????????? ??????????????
????????????????????? - ?????????? / ?????????? ?????? ??????????????????
????????????? - 10 ? / ?????? ?????????????????? ?????????????? - 2 ?
????????? ?????????????? - 4 ?????????? ??????? ? 4 ??????? ??????
?????? ?????????????? ??????? - ?? ??????
????? ????, ?????? ?????? ??????, ?????? ??????
??, ?????, ???, ??, ?????, ??????
????????? ??????
???? DV-????????? ?????????? IEEE1394-AV/C
????? ?????????????? ??????? ??????? 1 ?????., 75 ?? (?????????????)
????? S-video C: 0,3 V????./75 ??
Y: 1,0 V????./75 ??
????? ?????????????????? -11 ???/47 ??? (LINE),
-35 ???/600 ?? (MIC ATT)
-55 ???/600 ?? (MIC) ??????????????????
????????? ???????

???? DV-????? ?????? IEEE1394-AV/C
???? ?????????? ?????? ?????? 1 ?????., 75 ? (?????????)
???? S-video C: 0,3 V????./75 ?
Y: 1,0 V????./75 ?
???? ?????????? 10 ? (??????? 47 ?)/3 ??, ?????????????
????? ??????
????? ??????????/????? ?????????? 4-????????? (????????? ? IEEE1394)
????? ?????? S-video 4-????????? ???-DIN
??????? ?????????/????? ?????? RCA
????? BNC
??????? ?????????/????? RCA-????? (L/R), 2 ??????: ?????????? ???/????
??????? XLR (3-????????? ?????), 2 ??????: ??????????
????? ?????????? 2 ?????? XLR ? ?????????? ?????????? (?????????) 48 ?
????? ?????????? ??????????-????? ?????????? 3,5 ?
????? ?? ?????????????? LANC-?????????
????????? ?????? 7,2 ?
????????????? ?????? 7,1 ?
????? ?????????? ?????? BP-930 155 ????
BP-945 230 ????
??????? ?????????? LITHIUM-ION
????? ?????????? ?????? ?????. 1 ? 55 ? ? ????????????? BP-930
?????. 2 ? 55 ? ? ????????????? BP-945
?????. 5 ? 50 ? ? CH-910 ? ?????? ????????????? BP-945
????? ? ?????????? ??????
????? 225 x 220 x 496 ?
??? 2410 ?

??????

?? ?????? ?? ??? ??????.